


| Nazwa obwodu | TP1 | TP2 | TP3 | | | 0zew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | rozdzn.TP1 | rozdzn.TP2 | rozdzn.TP3 | oświetlenie | oświetlenie | ośw. |
| Funkcja | | | | zewnętrzne | zewnętrzne | zewn. |
| | | | | sterowanie | sterowanie | |
| | | | | | --- | |
| YKXs 5x50 | YDY5x10 | YDY5x10 | YDY5x10 | | | YKY 5x4 |
| Moc [kW] | | | | | | --- |

| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gniazda | gniazda | gniazda | gniazda | gniazda | gniazda | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | oświetlenie | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 | YDY 3,4x 1,5 | YDY 3,4x 1,5 | YDY 3,4x 1,5 | YDY 3,4x 1,5 | |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | 0,41 | 0,09 | 0,22 | |

Sterowanie DALI zasilić w/g wymagań oferowanego systemu




| | |
|---|---|
| centralki oddymiania | hydrofor pożarowy |
| | |
| (N)HXH-FE180/E90 | (N)HXH-FE180/E90 |
| 3x2,5 | 5x6 |
| | |




| KD | DZ | ZK | ke |
|---|---|---|---|
| kontrola dostępu | dzwonek elektryczny | zmywarka kapturowa | kuchenka elektryczna |
| | | | |
| | | | |
| YDY 3x1,5 | YDY 3x1,5 | YDY5x6 | YDY5x6 |
| 0,15 | 0,15 | 14 | 11 |

| NW1 | NW2 | NW3 | NW4 |
|---|---|---|---|
| centrala wentylacyjna | wentylator | turbowent | wentylator |
| | | | |
| | | | |
| YKY3x4 | YKY 3x1,5 | YKY 3x1,5 | YKY 3x1,5 |
| 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

podłączenie i zabezpieczenie wentylatorów wg instrukcji montażowych dostarczonych wentylatorów:
zabezpieczenia i sterowniki wentylatorów w dostawie wentylatorów

1. Rozdzielnica wtynkowa,II klasy ochronności.
2. Rozdz. w obudowie pełnej, z drzwiami wyposażonymi w zamek.
3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym przez samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364, układ sieci TN-S.
4. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić z obwodów oświetlenia podstawowego w danym rejonie z pominięciem 1 żyły odpowiadającej za załączenie/wyłączenie oświetlenia podstawowego.

| | |
|---|---|
| INWESTYCJA | AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO PRZEDSZKOLA przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PRZYJACIÓŁ DZIECI w MIERZYNIE, ul. KOLOROWA 27, 72-006 MIERZYN, Dz. nr ew.269/19, 269/20, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra |
| INWESTOR | GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczecińska 16a |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MASTER PROJEKT BEATA EWA IŻYKOWSKA 71-307 SZCZECIN, ul.Adama Mickiewicza 83/5 tel. 513 153 038; 601 583 441 masterprojekt.szczecin@gmail.com www.master-projekt.com |
| GENERALNY PROJEKTANT | arch. JACEK IŻYKOWSKI |
| RODZAJ INWESTYCJI | OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY |
| KATEGORIA OBIEKTU | IX. / BUDYNEK OŚWIATY |
| FAZA OPRACOWANIA | PROJEKT WYKONAWCZY |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR. UPR. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż.Norbert Wszyłko | 11/Sz/2001 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż.Szymon Woyke | 183/Sz/2002 | |
| | | | |
| | | | |

TREŚĆ RYSUNKU: ROZDZIELNICA RG –SCHEMAT

| DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU | BRANŻA | SKALA |
|---|---|---|---|
| MARZEC 2018 | E–S2 | EL | |